

MARELD
PRO LIGHTING®



ARBEIDSLAMPE BANY

4000 RE APP

- Meget støtsikker
- Kompatibelt med de vanligste batterisystemene for håndverktøy
- App-styrt
- Nødløysfunksjon
- IP 65



ARBEIDSLAMPE BANY

4000 RE APP

Oppladbar arbeidslampe i et robust design. Støtsikker og lett å ta med seg. Klargjort for at man skal kunne bruke et elhåndverktøybatteri, ved at man appliserer et adapter i lampen, som man så fester sitt elhåndverktøybatteri i (adapter til Dewalt, Milwaukee, Makita, Metabo og Bosch-18 V følger med i esken). Dette gjør arbeidslampen ekstremt fleksibelt og gir brukeren flere muligheter til å bruke lampen. Utstyrt med app-styring som muliggjør at man kan styre på/av, dimmer, timer samt også parallellkoble opp til 100 enheter, og håndtere alt med Mareld-appen. Funksjonen på/av samt dimmer kan også styres manuelt. Lampen er en hybrid, som gjør at man også kan bruke lampen med kun kabel. Utover alt dette finnes en nødløysfunksjon som en ekstra trygghet. Høy IP-klasse (IP65) gjør at man kan bruke lampen både ute og inne.

**ART. NR.****690007109**

Mareld Segment	Performance
Nobb nr	57908858
Nrf nr	9838892
Arbeidstemperatur	-20 til 50 °C
Batterier inngår	Nei
Bredde	161 mm
CE-merking	Ja
Effekt	40 W
EN-standard	S, EMC, LVD
ETIM klasse	EC000346
Fargebenevnelse populærnavn	Svart og blå
Fargetemperatur	65000 K
Hovedmateriale	Aluminium, Nylon
Høyde	250 mm
Kabellengde	5 m
Kabeltype	H05RN-F 2x 1.0 mm x 5 m
Isolasjonsklasse IP	IP 65
Ladetid	3 h
LED-teknikk	COB
Lumen [lm]	4000 lm
Lyskilde	LED
Lyskildens levetid [t]	30000 h
Lengde	236 mm
Støtsikker høyde	1 m
Oppladbar	Ja
Vekt	2,3 kg

Mareld har i samarbeid med en ledende elhåndverktøyprodusent utviklet Bany, en lampe som på en sikker måte kan brukes sammen med elhåndverktøybatterier.

Bany sikrer at batteriene alltid har korrekte forutsetninger for å fungere optimalt og at de alltid har:

Rett spenning

- Batteriet kan aldri lades helt ut i lampen.
- Når lampen er slått av brukes minimalt med energi fra batteriet.
- Lampen kan ikke brukes med feil type batteri.

Rett mengde strøm

- Lampen har sikringer som løser ut ved høy strøm, samt ved strømtopper.

Rett temperatur

- Bany slår seg av når den blir varm, som sikrer at også batteriet aldri blir for varmt.
- Lampen kan ha batteriet påmontert i lang tid, da det ikke bruker energi når den ikke brukes.

Alle funksjoner er godkjent av Bosch for å sikre at lampene ikke på noen måte kan skade et batteri.

Bany har en meget skånsom måte å bruke batteriet på, og bruken av batteriet i Bany påvirker ikke batteriets levetid.

MARELD

PRO LIGHTING®

LUNA GROUP NORGE

Tlf: 64857500

kundesenter@luna.no

www.lunakatalogen.no